

KGK



Generator PMD 5000s 230v. Inverter med AVR
Transportabel og lydsvag generator på kun 165 Kg.
Velegnet til følsomt elektronisk udstyr.
12v. udtag, oliealarm samt 2 hastigheder, hvilket giver længere køretid,
mindre Diesel forbrug og et lavere støjniveau.
Vi fører generator anlæg til ethvert behov indenfor
håndværk, industri, landbrug og fritidsbrug.
Produceret af Pramac



- Kompakt
- Robust konstruktion
- Betjeningsvenlig
- 12V. Udtag
- Lydsvag
- Transportabel
- Diesel motor
- AVR

Model	Vare nr.	Kva Max/Con	Kw Max/Con	Amp	Volt	Motor	Tank	Forbrug	Db(A)/ LWA	Vægt	LxBxH mm.
PMD5000s	1413150	5,0/4,5	5,0/4,5	21,7	230	PMI	14,5L	1,28 L/t	69/97	165 Kg	910x518x682